

調光操作卓

丸茂電機製 PRELUCE PR36 ※パッチアウト不可	
・調光出力信号	DMX512/1990
・プリセットフェーダ	36本×2段 / 72本×1段 選択式
・サブマスタフェーダ	10本 ※ページ切替なし
・シーン(ボタン記憶)	10ページ×20シーン 合計200シーン※クロスフェーダ割付可
・チェイス	3パターン×20ステップ 0.00~9.99秒(0.01秒刻み)
・フェードタイム	0.00~99.9秒
・外部メモリ	3.5型FD ※COMOS・JASC II 不可

※スプリッター及びマージャーなどの分配機器はありません。会館調光ユニットを使用する場合はマージャーをお持ち下さい。

第1~2サスペンションライト

フライダクト式 ミニC型コンセント 1回路容量30A×6回路 各3口	※直回路及びDMXなし
丸茂電機 LNC2-200 500w凸×7灯 LNF2-95 500wフレネル×12灯	
電動ボタン 定格吊荷重200Kg 常設吊荷重94Kg ダクトは5間(ボタン部分は5間3尺)	

天反ライト(作業灯含む)

7回路 250W

フロントサイドスポットライト

ミニC型コンセント 1回路容量30A×3回路 各2口	
丸茂電機 LNC2-250 1Kw凸×6灯 ※常設3台2色 2台3色変更可	
丸茂電機 RIKURI II 36° 750W(ECR2-36C) ×1灯 ※看板用として常設	

シーリングライト

ミニC型コンセント 1回路容量30A×6回路 各2口	
丸茂電機 LNC2-350 1Kw凸×12灯	

ステージコンセント

C型コンセント 1回路容量30A×上下6回路	フットコンセント ミニC型コンセント 1回路容量20A×3回路(下手側のみ)
------------------------	--

センターピンスポット

ウシオライティング XPS-700SR 700Wクセノンピンスポット ×2台

直電源

上下C型コンセント 各5

移動機材

500w凸 丸茂電機LNC-200 ×4灯 スタンド付き		
500wフレネル 丸茂電機LNF-2-95 ×6灯		
1KwPAR(1N)丸茂電機SPH-III ×4灯ハンガー付	500wPAR(5N)丸茂電機SPH-III ×6灯ハンガー付	
LHQ 丸茂電機LHQ-200W12L-4C ×5本 4色12灯 (#72・#59・#22・#40) 予備枠なし 14.5×14.5cm		
2段スタンド 丸茂電機SM2 ×4	2段アルミスタンド(折れ脚)丸茂電機SK2-K ×4	
ベース 丸茂電機SHB-10 ×4	ハンガー 丸茂電機HAS2 ×10	三連アーム 丸茂電機ATM ×2
バンドア8インチ ×4	シュート棒(介錯棒)3段 ×1	

ケーブル

ミニC-ミニC	1m×14	3m×10	5m×4	10m×4	2タコ×10		
C-ミニC	5m×10	2タコ×5		C-C	5m×4	10m×4	2タコ×4

※常設のアップパーホリゾンと及びローアホリゾンとはありません。

※ホリ幕代用幕あり(JOZ生地)ボタンに吊る仕様です。ボタン延長よりの単管あり。

※DMXコンセントはありません。